



Eduroam Istruzioni per l'uso Sistema Operativo Windows XP

Caratteristiche del servizio

Nome del SSID	eduroam
Autenticazione	WPA WPA2
Cifratura	WPA/TKIP/AES WPA2/AES/TKIP
Protocollo	802.1X
Credenziali	[nome_utente]@icar.cnr.it.it

Configurazione Client (1/14)

Cliccare in sequenza su:

- 1. «START»
- 2. «Connetti a»
- 3. «Connessione rete senza fili»



Configurazione Client (2/14)

Cliccare su «Visualizza reti senza fili»

🖤 Stato di Connessione rete senza fili 🛛 🔗 🔀			
Generale Supporto			
Connessione			
Stato:	Connesso.		
Rete:	gold		
Durata:	01.45.24		
Velocità:	54.0 Mbps		
Potenza segnale:	100e		
- Attività	ati — 🛐 — Ricevuti		
Pacchetti:	51 16		
Proprietà Disatt	tiva Visualizza reti senza fili		
	Chiudi		

Configurazione Client (3/14)

- 1. Selezionare la rete «eduroam»
- 2. Cliccare su «Connetti»
- 3. Cliccare su «Cambia impostazioni avanzate»



Configurazione Client (4/14)

- 1. Selezionare il componente Protocollo Internet (TCP/IP)
- 2. Cliccare su «Proprietà»

上 Proprietà - Connessione rete senza fili 🛛 🛛 💽 🔀			
Generale Reti senza fili Avanzate			
Connetti tramite:			
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Netw Configura			
La connessione utilizza i componenti seguenti:			
E Utilità di pianificazione pacchetti QoS			
Protocollo Internet (TCP/IP)			
Installa Disinstalla Proprietà			
Descrizione			
TCP/IP. Protocollo predefinito per le WAN che permette la comunicazione tra diverse reti interconnesse.			
 Mostra unicona sull'area di notifica quando connesso Notifica in caso di connettività limitata o assente 			
OK Annulla			

Configurazione Client (5/14)

- 1. Selezionare le voci secondo la figura
- 2. Cliccare su «OK»

Proprietà - Protocollo Internet (TCP/IP) 🛛 🖓 🔀					
Generale Configurazione alternativa						
È possibile ottenere l'assegnazione automatica delle impostazioni IP se la rete supporta tale caratteristica. In caso contrario, sarà necessario richiedere all'amministratore di rete le impostazioni IP corrette.						
 Ottieni automaticamente un indiri 	zzo IP					
Utilizza il seguente indirizzo IP: -						
Indirizzo IP:						
Subnet mask:						
Gateway predefinito:						
Ottieni indirizzo server DNS autor	maticamente					
Utilizza i seguenti indirizzi server l	DNS:					
Server DNS preferito:						
Server DNS alternativo:	· · ·					
	Avanzate OK Annulla					

Configurazione Client (6/14)

Selezionare la scheda

«Reti senza fili»

🗕 Proprietà - Connessione rete senza fili 🛛 🔹 💽		
Generale Reti senza fili Avanzate		
Connetti tramite:		
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Netw Configura		
La connessione utilizza i componenti seguenti:		
Client per reti Microsoft		
Condivisione file e stampanti per reti Microsoft		
Crilita di planiricazione pacchetti Qos S Toriver di Network Monitor		
Installa Disinstalla Proprietà		
Descrizione		
Consente al proprio computer di accedere a risorse in una rete Microsoft.		
 Mostra un'icona sull'area di notifica quando connesso Notifica in caso di connettività limitata o assente 		
OK Annulla		

Configurazione Client (7/14)

- Selezionare la rete «eduroam» fra le Reti preferite
- 2. Cliccare su «Proprietà»

上 Proprietà - Connessione rete senza fili 🛛 🛛 🛛 🔀				
Generale Reti senza fili Avanzate				
Usa Windows per configurare le impostazioni della rete senza fili				
Reti disponibili:				
sulle reti senza fili rilevate, fare clic sul pulsante qui sotto.				
Visualizza reti senza fili				
Reti preferite: La connessione automatica alle reti disponibili verrà effettuata nell'ordine indicato di seguito:				
Leduroam (Automatico) Sposta su Sposta giù				
Aggiungi Rimuovi Proprietà				
Informazioni sulla <u>configurazione di una rete</u> Avanzate <u>senza fili.</u>				
OK Annulla				

Configurazione Client (8/14)

- 1. Scegliere l'«Autenticazione di rete» tra:
 - WPA
 - WPA2
- 2. Scegliere la «Crittografia dati» tra:
 - TKIP
 - AES

gold Proprietà 🛛 🖓 🔀		
Associazione Autenticazione Connessione		
Nome di rete (SSID): gold		
Chiave rete senza fili		
La rete richiede una chiave per le seguenti operazione		
Autenticazione di rete: WPA		
Crittografia dati: 🛛 🗛 🖌		
Chiave di rete:		
Conferma chiave di rete:		
Indice chiave (avanzato): 1		
OK Annulla		

Configurazione Client (9/14)

1. Selezionare la scheda «Autenticazione»

gold Proprietà 🕜 ? 🔀		
Associazione Autenticazione Connessione		
Nome di rete (SSID): gold		
Chiave rete senza fili		
La rete richiede una chiave per le seguenti operazioni:		
Autenticazione di rete: WPA		
Crittografia dati:		
Chiave di rete:		
Conferma chiave di rete:		
Indice chiave (avanzato): 1		
OK Annulla		

Configurazione Client (10/14)

- 1. Scegliere «Protected EAP» come «Tipo EAP»
- 2. Cliccare su «Proprietà»
- 3. Deselezionare le due voci seguenti

ł	Proprietà rete senza fili 🛛 ? 🔀				
	Associazione	Autenticazione	Connessione		
	Selezionare questa opzione per consentire l'accesso tramite autenticazione a reti Ethernet senza fili.				
	Abilita autenticazione IEEE 802.1x per questa retermente				
	Tipo EAP:	Protected EAP (P	EAP)	~	
	Proprietà				
	🖌 🗹 Autentica come computer se le informazioni sono disponibili				
	Autentica come Guest se le informazioni sull'utente o sul computer non sono disponibili				
	OK Annulla				

Configurazione Client (11/14)

- 1. Deselezionare «Convalida certificato server»
- Selezionare «Password protetta (EAP-MSCHAPv2)» come metodo di autenticazione
- 3. Cliccare su «Configura…»



Configurazione Client (12/14)

- Deselezionare «Utilizza automaticamente il nome di accesso...»
- 2. Cliccare su «OK»
- Chiudere tutte le finestre finora aperte cliccando su «OK»



Configurazione Client (13/14)

 Cliccare sull'avviso in basso a destra «Connessione rete senza fili»

NOTA BENE:

Se in basso a destra compare l'avviso «Connettività limitata o assente», cliccare sull'avviso e quindi su «Ripristina»



Configurazione Client (14/14)

- Digitare le credenziali di «Eduroam» lasciando vuoto il campo «Dominio di accesso»
- 2. Cliccare su «OK»



Buona navigazione con...





